CNEL EP - SUCUMBIOS

HOJA DE ESTACAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PROYECTADAS

ANEXO

DEPARTAMENTO : **DEPARTAMENTO TECNICO**
SECCION: **DISTRIBUCIÓN**
PROYECTO : **CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARROQUIA UNION I**

SECTOR : **SIN FRONTERAS**
PARROQUIA: **Unión Milagreña**
CANTÓN: **Joya de los Sachas**

DISEÑO : **CARLOS OROZCO B.**
REVISO : **CNEL EP**
ORDEN DE TRABAJO:

POSTES			VANO	RED PRIMARIA						MONTAJES EQUIPOS			RED SECUNDARIA								A. P.	PUESTA	TENSORES					USU.	ACOM	P.A	COORDENADAS 17 S		AMORTIGUADORES CANT			OBSERVACIONES
NUM.	CODIGO	TIPO Y LONG.	ATRÁS	TIPO ESTRUCT.				NUM-CALIB	VANO	SECC.	PROTECCIONES	TRAFO	TIPO ESTRUCT.						NUM-CALIB FASE	NUM-CALIB NEUTRO	VANO	POT / TIPO LUM 1	TIERRA						US	AC	PUENT.	X	Y	4/0	2/0	1/0	
1	P55581		0	EST-1CR						SPT-1S100			ESE-1ER											TAT-0TS												
2	P1	PO0-0HC12_500	99,65	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	99,65				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	99,65															
3	P2	PO0-0HC12_500	40	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	40			TRT-1A5	ESE-1EP	ESD-1PR3						CO0-0B1x1/0	40		PT0-0PC2_2	TAD-0TS					1US	1AC							
4	P3	PO0-0HC12_500	60	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	60				ESE-1ER	ESE-1ER						CO0-0B1x1/0	60			TAT-0TS	TAT-0TS												
5	P4	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	100															
6	P5	PO0-0HC12_500	100	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	100				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	100															
7	P6	PO0-0HC12_500	118	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	118			TRT-1A5	ESE-1EP	ESD-1PR3						CO0-0B1x1/0	118		PT0-0PC2_2	TAD-0TS					1US	1AC							
8	P7	PO0-0HC12_500	118	EST-1CD				CO0-0B1x2/0	118				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	118			TAT-0TS	TAT-0TS												
9	P8	PO0-0HC12_500	118	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	118				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	118															
10	P9	PO0-0HC12_500	118	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	118				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	118															
11	P10	PO0-0HC12_500	118	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	118				ESE-1EP	ESD-1PR3						CO0-0B1x1/0	118			TAD-0TS												
12	P11	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60				ESE-1EP	ESD-1PP3						CO0-0B1x1/0	60															
13	P12	PO0-0HC12_500	60	EST-1CR	EST-1CR			CO0-0B1x2/0	60			TRT-1A10	ESE-1ER	ESE-1ER	ESD-1PR3	ESD-1PR3				CO0-0B1x1/0	60		PT0-0PC2_2	TAT-0TD	TAT-0TD	TAD-0TS											
14	P13	PO0-0HC12_500	126	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	126				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	126															
15	P14	PO0-0HC12_500	126	EST-1BA				CO0-0B1x2/0	126				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	126			TAT-0TS												
16	P15	PO0-0HC12_500	116	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	116				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	116															
17	P16	PO0-0HC12_500	116	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	116				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	116															
18	P17	PO0-0HC12_500	116	EST-1CD				CO0-0B1x2/0	116				ESE-1ED							CO0-0B1x1/0	116			TAT-0TS	TAT-0TS												
19	P18	PO0-0HC12_500	116	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	116				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	116															
20	P19	PO0-0HC12_500	116	EST-1BA				CO0-0B1x2/0	116				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	116			TAT-0TS												
21	P20	PO0-0HC12_500	120	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	120				ESE-1EP							CO0-0B1x1/0	120															
22	P21	PO0-0HC12_500	120	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	120				ESE-1ER	ESD-1PD3						CO0-0B1x1/0	120			TAD-0TD	TAD-0TD				1US	1AC							
23	P22	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60				ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		60																
24	P23	PO0-0HC12_500	60	EST-1CD				CO0-0B1x2/0	60			TRT-1A10	ESD-1PD3						CO0-0U2X50(50)		60		PT0-0PC2_2	TAT-0TD	TAD-0TD	TAD-0TS			1US	1AC							
25	P24	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60				ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		60																
26	P25	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60				ESE-1ER	ESD-1PD3					CO0-0U2X50(50)		60				TAD-0TD				1US	1AC							
27	P26	PO0-0HC12_500	120	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	120				ESE-1ER	ESD-1PD3							120				TAD-0TD				1US	1AC							
28	P27	PO0-0HC12_500	60	EST-1CP				CO0-0B1x2/0	60				ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		60																
29	P28	PO0-0HC12_500	60	EST-1CR				CO0-0B1x2/0	60			TRT-1A10	ESD-1PD3	ESD-1PR3					CO0-0U2X50(50)		60		PT0-0PC2_2	TAT-0TD	TAD-0TS												
30	P29	PO0-0HC10_400	60										ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		60																
31	P30	PO0-0HC10_400	60										ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		60								1US	1AC							
32	P31	PO0-0HC10_400	60										ESD-1PD3						CO0-0U2X50(50)		60		PT0-0PC2_1	TAD-0TS	TAD-0TS												
33	P31																																				
34	P32	PO0-0HC10_400	70										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		70		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P28																																				
34	P33	PO0-0HC10_400	50										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		50		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P26																																				
34	P34	PO0-0HC10_400	53										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		53		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P25																																				
34	P35	PO0-0HC10_400	65										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		65		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P23																																				
34	P36	PO0-0HC10_400	44										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		44		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P21																																				
34	P37	PO0-0HC10_400	47										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		47		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P12																																				
34	P38	PO0-0HC10_400	56										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		56			TAD-0TS													
34	P39	PO0-0HC10_400	55										ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		55			TAD-0TS					1US	1AC							
34	P40	PO0-0HC10_400	55										ESD-1PP3						CO0-0U2X50(50)		55			TAD-0TS					1US	1AC							
34	P41	PO0-0HC10_400	52										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		52		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P6																																				
34	P42	PO0-0HC10_400	55										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		55		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							
33	P2																																				
34	P43	PO0-0HC10_400	70										ESD-1PR3						CO0-0U2X50(50)		70		PT0-0PC2_1	TAD-0TS					1US	1AC							